

## 2014年常州双杰电子驱动器选型表 (等级: ★→■→▲)

| 型号                        | 优选 | 适配电机          | 产品简述                                  | 尺寸        | 控制信号 (标准5V, 特殊请说明)                 |
|---------------------------|----|---------------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| <b>二相混合式步进电机驱动器-42BYG</b> |    |               |                                       |           |                                    |
| SJ-M415B                  | ★  | 39、42二相混合式    | 输入电压: DC12-30V; 电流Imax: 1.5A          | 86*56*20  | 共阳: OPTO, PUL, DIR, ENA            |
| SJ-M415C                  | ■  |               | 细分: 1、2、4、8、16、32、64、128              |           | 差分: CP+, CP-, DIR+, DIR-           |
| SJ-2H042MA                | ■  | 39、42、57二相混合式 | 输入电压: DC12-32V; 电流Imax: 2.0A          | 100*60*19 | 差分: CP+, CP-, DIR+, DIR-           |
| SJ-2H042MB                | ■  |               | 细分: 1、2、4、8                           |           | 共阳: OPTO, CP, DIR, FREE            |
| SJ-2H042MC                | ▲  | 39、42、57二相混合式 | 输入电压: DC12-30V; 电流Imax: 2.0A          | 100*60*19 | 共阳: OPTO, CP, DIR, FREE            |
|                           |    |               | 细分: 1、2、4、8、16、32、64、128              |           |                                    |
| <b>二相混合式步进电机驱动器-57BYG</b> |    |               |                                       |           |                                    |
| SJ-2H042MSd               | ★  | 39、42、57二相混合式 | 输入电压: DC12-32V; 电流Imax: 2.86A         | 116*60*20 | 差分: CP+, CP-, DIR+, DIR-           |
|                           |    |               | 细分: 1、2、4、8、16、32、64                  |           |                                    |
| SJ-2H042MSA               | ★  | 42、57、85二相混合式 | 输入电压: DC18-36V; 电流Imax: 4.2A          | 118*77*34 | 差分: CP+, CP-, DIR+, DIR-, EN+, EN- |
|                           |    |               | 细分: 1、2、4、8、16、32、64                  |           |                                    |
| SJ-2H042MSB               | ▲  | 42、57二相混合式    | 输入电压: DC18-36V; 电流Imax: 3.8A          | 118*77*34 | 差分: CP+, CP-, DIR+, DIR-, EN+, EN- |
|                           |    |               | 细分: 2、8、10、16、20、32、40、64             |           |                                    |
| SJ-2H057MSA               | ★  | 57、85二相混合式    | 输入电压: DC20-80V; 电流Imax: 6.0A, 正弦波     | 118*77*48 | 差分: CP+, CP-, DIR+, DIR-, EN+, EN- |
|                           |    |               | 28种细分, 单双脉冲可选, 具有自检功能                 |           |                                    |
| SJ-M572                   | ■  | 57、85二相混合式    | 输入电压: DC18-70V; 电流Imax: 5.0A          | 118*77*34 | 差分: CP+, CP-, DIR+, DIR-, EN+, EN- |
|                           |    |               | 14种细分                                 |           |                                    |
| SJ-230M2                  | ▲  | 42、57二相混合式    | 输入电压: DC24-40V; 电流Imax: 3.0A          | 132*80*36 | 共阳: OPTO, CP, DIR, FREE            |
| SJ-230M5                  | ▲  |               | 细分: 2、4、8、16、32或2、5、10、20、40          |           |                                    |
| SJ-230MS                  | ■  | 42、57二相混合式    | 输入电压: DC24-40V; 电流Imax: 3.0A          | 132*80*36 | 差分: CP+, CP-, DIR+, DIR-           |
|                           |    |               | 细分: 2-40、4-32、3、6、12, 单双脉冲可选          |           |                                    |
| SJ-2H30M2                 | ▲  | 57二相混合式       | 输入电压: DC18-50V; 电流Imax: 3.0A          | 128*50*87 | 共阳: OPTO, CP, DIR, FREE            |
| SJ-2H30M5                 | ▲  |               | 细分: 2、4、8、16、32或2、5、10、20、40          |           |                                    |
| SJ-250M2                  | ■  | 57、85二相混合式    | 输入电压: DC18-50V; 电流Imax: 5.0A          | 128*50*87 | 共阳: OPTO, CP, DIR, FREE            |
| SJ-250M5                  | ■  |               | 细分: 2、4、8、16、32或2、5、10、20、40          |           |                                    |
| SJ-240M                   | ■  | 57、85二相混合式    | 输入电压: AC18-28V (DC<45V); 电流Imax: 4.0A | 146*53*85 | 共阳: COM, CP, DIR, RST              |
|                           |    |               | 细分: 2-128、5-125                       |           |                                    |

### 二相混合式步进电机驱动器-85BYG

|             |   |         |                                    |           |                                    |
|-------------|---|---------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| SJ-2H085MSA | ★ | 85二相混合式 | 输入电压: AC40-100V; 电流Imax: 6.0A, 正弦波 | 152*97*48 | 差分: CP+, CP-, DIR+, DIR-, EN+, EN- |
|             |   |         | 28种细分, 单双脉冲可选, 具有自检功能              |           |                                    |
| SJ-M862     | ■ | 85二相混合式 | 输入电压: AC30-70V; 电流Imax: 7.0A       | 152*97*48 | 差分: CP+, CP-, DIR+, DIR-, EN+, EN- |
|             |   |         | 14种细分                              |           |                                    |
| SJ-2H090MS2 | ★ | 85二相混合式 | 输入电压: AC40-60V; 电流Imax: 5.0A       | 152*93*60 | 差分: CP+, CP-, DIR+, DIR-, EN+, EN- |
| SJ-2H090MS5 | ★ |         | 细分: 2、4、8、16、32或2、5、10、20、40       |           |                                    |
| SJ-2H090M2  | ▲ | 85二相混合式 | 输入电压: AC17V/AC40-60V; 电流Imax: 5.0A | 152*93*60 | 共阳: OPTO, CP, DIR, FREE            |
| SJ-2H090M5  | ▲ |         | 细分: 2、4、8、16、32或2、5、10、20、40       |           |                                    |
| SJ-2H090MS  | ★ | 85二相混合式 | 输入电压: AC40-60V; 电流Imax: 5.0A       | 152*93*60 | 差分: CP+, CP-, DIR+, DIR-, EN+, EN- |
| SJ-2H090MS  | ★ |         | 细分: 2-40、4-32、3、6、12, 单双脉冲可选       |           |                                    |

### 二相混合式步进电机驱动器-110、130BYG

|             |   |              |                                     |             |                                    |
|-------------|---|--------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| SJ-2H60MSA  | ■ | 85、110二相混合式  | 输入电压: AC50-120V; 电流Imax: 6.0A, 正弦波  | 160*100*60  | 差分: CP+, CP-, DIR+, DIR-, EN+, EN- |
|             |   |              | 28种细分, 单双脉冲可选, 具有自检功能               |             |                                    |
| SJ-2H130M2  | ■ | 110、130二相混合式 | 输入电压: AC80-130V; 电流Imax: 8.0A       | 186*112*81  | 差分: CP+, CP-, DIR+, DIR-, EN+, EN- |
| SJ-2H130M5  | ■ |              | 细分: 2、4、8、16、32或2、5、10、20、40        |             |                                    |
| SJ-2H110MS5 | ★ | 110、130二相混合式 | 输入电压: AC80-130V; 电流Imax: 8.0A       | 186*103*81  | 差分: CP+, CP-, DIR+, DIR-, EN+, EN- |
|             |   |              | 细分: 2、5、10、20、40                    |             |                                    |
| SJ-2H80MS2  | ▲ | 110、130二相混合式 | 输入电压: AC17V/AC60-130V; 电流Imax: 8.0A | 176*128*113 | 差分: CP+, CP-, DIR+, DIR-, EN+, EN- |
| SJ-2H80MS5  | ▲ |              | 细分: 2、4、8、16、32或2、5、10、20、40        |             |                                    |
| SJ-2H80MHS  | ★ | 110、130二相混合式 | 输入电压: AC80-220V; 电流Imax: 7.0A       | 188*106*103 | 差分: CP+, CP-, DIR+, DIR-, EN+, EN- |
|             |   |              | 细分: 2、5、10、20、40                    |             |                                    |

### 双轴步进电机驱动器

|             |   |               |                              |           |                                    |
|-------------|---|---------------|------------------------------|-----------|------------------------------------|
| SJ-2H042M-S | ■ | 39、42、57二相混合式 | 输入电压: DC12-32V; 电流Imax: 2.0A | 90*80*32  | 共阳: 24V, CP, DIR                   |
|             |   |               | 细分: 1、2、4、8, 可驱动二台电机独立工作!    |           |                                    |
| SJ-2H057M-S | ■ | 57、85二相混合式    | 输入电压: DC20-80V; 电流Imax: 6.0A | 120*88*50 | 差分: CP+, CP-, DIR+, DIR-, EN+, EN- |
|             |   |               | 28种细分, 自检功能, 可驱动二台电机独立工作!    |           |                                    |

### 防水步进电机驱动器

|             |   |               |                               |            |                          |
|-------------|---|---------------|-------------------------------|------------|--------------------------|
| SJ-2M085DCA | ■ | 39、42、57二相混合式 | 输入电压: DC12-30V; 电流Imax: 2.86A | 111*85*33  | 差分: CP+, CP-, DIR+, DIR- |
|             |   |               | 细分: 1-128, 出厂前需定制!            |            |                          |
| SJ-2M085DCB | ■ | 57、85二相混合式    | 输入电压: DC20-70V; 电流Imax: 6.0A  | 120*119*35 | 差分: CP+, CP-, DIR+, DIR- |
|             |   |               | 28种细分, 单双脉冲可选, 出厂前需定制!        |            |                          |

### 三相混合式步进电机驱动器

|             |   |               |   |             |                                    |
|-------------|---|---------------|---|-------------|------------------------------------|
| SJ-3H057MSA | ■ | 42、57、85三相混合式 | 输入电压: DC24-80V; 电流Imax: 6.0A, 正弦波<br>28种细分, 单双脉冲可选, 具有自检功能  | 118*77*48   | 差分: CP+, CP-, DIR+, DIR-, EN+, EN- |
| SJ-3H085MSA | ■ | 85三相混合式       | 输入电压: AC40-100V; 电流Imax: 6.0A, 正弦波<br>28种细分, 单双脉冲可选, 具有自检功能 | 152*97*48   | 差分: CP+, CP-, DIR+, DIR-, EN+, EN- |
| SJ-3H090M   | ■ | 85三相混合式       | 输入电压: AC40-60V; 电流Imax: 5.5A<br>16种细分                       | 152*93*60   | 差分: CP+, CP-, DIR+, DIR-, EN+, EN- |
| SJ-3H60MSA  | ■ | 85、110三相混合式   | 输入电压: AC50-120V; 电流Imax: 6.0A, 正弦波<br>28种细分, 单双脉冲可选, 具有自检功能 | 160*100*60  | 差分: CP+, CP-, DIR+, DIR-, EN+, EN- |
| SJ-3H60MHS  | ★ | 110三相混合式      | 输入电压: AC100-220V; 电流Imax: 6.0A<br>16种细分, 单双脉冲可选             | 196*113*82  | 差分: CP+, CP-, DIR+, DIR-, EN+, EN- |
| SJ-3H80MHS  | ★ | 110、130三相混合式  | 输入电压: AC100-220V; 电流Imax: 8.0A<br>16种细分                     | 186*103*81  | 差分: CP+, CP-, DIR+, DIR-, EN+, EN- |
| SJ-3H130MS  | ▲ | 110、130三相混合式  | 输入电压: AC100-220V; 电流Imax: 8.0A<br>16种细分, 单双脉冲可选             | 196*130*97  | 差分: CP+, CP-, DIR+, DIR-, EN+, EN- |
| SJ-3H80MA   | ▲ | 110、130三相混合式  | 输入电压: AC170-220V; 电流Imax: 10.0A                             | 258*145*90  | 差分: CP+, CP-, DIR+, DIR-, EN+, EN- |
| SJ-3H80MB   |   |               | A型8种细分, B型16种细分,  |             |                                    |
| SJ-3H130MA  | ▲ | 110、130三相混合式  | 输入电压: AC110-220V; 电流Imax: 8.0A                              | 176*128*113 | 差分: CP+, CP-, DIR+, DIR-, EN+, EN- |
| SJ-3H130MB  |   |               | A型8种细分, B型16种细分,  |             |                                    |

### 三相反应式步进电机驱动器 (仅配6线电机)

|           |   |              |   |             |                         |
|-----------|---|--------------|---|-------------|-------------------------|
| SJ-3F075M | ▲ | 45-75三相反应式   | 输入电压: DC24-40V; 电流Imax: 4.0A<br>细分: 1、5、10、20、40            | 132*80*36   | 共阳: OPT0, CP, DIR, FREE |
| SJ-3C075M | ★ | 45-75三相反应式   | 输入电压: DC24-40V; 电流Imax: 4.0A<br>细分: 1、5、10、20、40, 带风扇散热效果好! | 128*87*50   | 共阳: OPT0, CP, DIR, FREE |
| SJ-3F130M | ★ | 110、130三相反应式 | 输入电压: AC17V/AC60-130V; 电流Imax: 8.0A<br>细分: 1、5、10、20、40     | 176*128*113 | 共阳: OPT0, CP, DIR, FREE |
| SJ-380BF  | ★ | 110、130三相反应式 | 输入电压: AC220V; 电流Imax: 8.0A<br>细分: 半步, 输出扭力大!                | 260*170*83  | 共阳: +5V, CP, M, R       |

### 客户定制步进电机驱动器

|           |   |               |                              |  |                          |
|-----------|---|---------------|------------------------------|--|--------------------------|
| SJ-220MSP | ■ | 39、42、57二相混合式 | 输入电压: DC12-32V; 电流Imax: 2.0A |  | 差分: CP+, CP-, DIR+, DIR- |
| SJ-220MS  | ■ |               | 细分: 2、4、8、16、32、64、128       |  | 共阳: OPT0, CP, DIR, FREE  |

本公司所有产品质保 1年, 请放心选购! 其它产品请浏览网站: [www.czshuangjie.com](http://www.czshuangjie.com)